

**Uncommon Battery Specifications**

Group Size	Battery Type	Volts	Dimensions – Inches			Dimensions – Millimeters			Group Size Substitutions*
			L	W	H	L	W	H	
2E	Light Commercial	6	19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	492	105	232	3EH <sup>6</sup>
2N	Automotive	6	10	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	254	140	225	
2-8V	Light Commercial	8	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	264	176	230	1-8V <sup>6</sup>
3	Light Commercial	6	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	298	178	235	2 <sup>5,6</sup>
4EH	Special Tractor	6	19 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	5	9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	491	127	249	3EH <sup>6</sup>
5D	Heavy Commercial	6	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	349	181	238	4 <sup>6</sup>
6D	Heavy Commercial	12	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	527	254	260	4D <sup>6</sup>
7D	Heavy Commercial	6	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	413	181	238	4 <sup>6</sup>
16TF	Special Tractor	12	16 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	421	181	283	
21	Automotive	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	25 <sup>6</sup> , 34 <sup>6</sup> , 24 <sup>6</sup> , 26 <sup>1D</sup>
21R	Automotive	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	35 <sup>6</sup> , 24F <sup>6</sup> , 26R <sup>1D</sup>
24T	Automotive	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	173	248	
28	Heavy Commercial	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	260	173	240	
30HR	Heavy Commercial	12	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	343	173	235	29H <sup>7,6</sup>
33	Automotive	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	31A
34R	Automotive	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	24F <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup>
43	Automotive	12	13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	333	175	205	48 <sup>6</sup> , 41 <sup>6</sup>
46	Automotive	12	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9	273	173	229	24 <sup>6</sup>
54	Automotive	12	7 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	186	154	213	56
55	Automotive	12	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	217	154	213	56
57	Automotive	12	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	205	183	176	58
60	Automotive	12	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	332	160	225	27
61	Automotive	12	7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	192	162	225	56 <sup>6</sup>
62	Automotive	12	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	225	162	225	56 <sup>6</sup>
63	Automotive	12	10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	259	162	225	56 <sup>6</sup>
64	Automotive	12	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	295	162	225	56 <sup>6</sup>
67R	Automotive	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	231	180	186	
71	Automotive	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	208	179	216	75DT <sup>6</sup> , 75, 70
72	Automotive	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	230	179	210	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
73	Automotive	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	230	179	216	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
74	Automotive	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	184	222	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
97R	Automotive	12	9 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	176	191	
98R	Automotive	12	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	283	176	191	
99	Automotive	12	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	206	176	176	
140R	Automotive	12	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	207	175	190	

\***SUBSTITUTIONS:** See **Footnotes** on the Application Guide home page. **Disclaimer:** The only recommended replacements are those batteries indicated in the Applications section of this *Battery Application Guide*. With substitutions, installer should check for adequate CCA and RC and should use best judgment regarding hood clearance, proper fit, cable length, proximity of terminals to under-hood components, and polarity. Interstate Batteries denies any liability for damages as a consequence of using or misusing this information.

## Especificaciones Para Baterías Poco Comunes

Grupo	Tipo De Batería	Voltaje	Dimensiones (pulgadas)			Dimensiones (pulgadas)			Grupo Sustituciones*
			L	A	AL	L	A	AL	
2E	Comercial Ligero	6	19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	492	105	232	3EH <sup>6</sup>
2N	Automotriz	6	10	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	254	140	225	
2-8V	Comercial Ligero	8	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	264	176	230	1-8V <sup>6</sup>
3	Comercial Ligero	6	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	298	178	235	2 <sup>5,6</sup>
4EH	Tractores Especiales	6	19 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	5	9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	491	127	249	3EH <sup>6</sup>
5D	Comercial Pesado	6	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	349	181	238	4 <sup>6</sup>
6D	Comercial Pesado	12	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	527	254	260	4D <sup>6</sup>
7D	Comercial Pesado	6	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	413	181	238	4 <sup>6</sup>
16TF	Tractores Especiales	12	16 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	421	181	283	
21	Automotriz	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	25 <sup>6</sup> , 34 <sup>6</sup> , 24 <sup>6</sup> , 26 <sup>1D</sup>
21R	Automotriz	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	35 <sup>6</sup> , 24F <sup>6</sup> , 26R <sup>1D</sup>
24T	Automotriz	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	173	248	
28	Comercial Pesado	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	260	173	240	
30HR	Comercial Pesado	12	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	343	173	235	29H <sup>7,6</sup>
33	Automotriz	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	31A
34R	Automotriz	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	24F <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup>
43	Automotriz	12	13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	333	175	205	48 <sup>6</sup> , 41 <sup>6</sup>
46	Automotriz	12	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9	273	173	229	24 <sup>6</sup>
54	Automotriz	12	7 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	186	154	213	56
55	Automotriz	12	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	217	154	213	56
57	Automotriz	12	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	205	183	176	58
60	Automotriz	12	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	332	160	225	27
61	Automotriz	12	7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	192	162	225	56 <sup>6</sup>
62	Automotriz	12	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	225	162	225	56 <sup>6</sup>
63	Automotriz	12	10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	259	162	225	56 <sup>6</sup>
64	Automotriz	12	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	295	162	225	56 <sup>6</sup>
67R	Automotriz	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	231	180	186	
71	Automotriz	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	208	179	216	75DT <sup>6</sup> , 75, 70
72	Automotriz	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	230	179	210	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
73	Automotriz	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	230	179	216	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
74	Automotriz	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	184	222	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
97R	Automotriz	12	9 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	176	191	
98R	Automotriz	12	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	283	176	191	
99	Automotriz	12	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	206	176	176	
140R	Automotriz	12	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	207	175	190	

\*SUSTITUCIONES: ver notas a pie de página en la página de inicio de la Guía de Aplicaciones. **Descargo de responsabilidad:** Los únicos reemplazos recomendados son las baterías indicadas en la sección de Aplicaciones de esta *Guía de Aplicación de la Batería*. Para las sustituciones, los instaladores deben verificar la adecuada capacidad de CCA y RC y deben utilizar el mejor juicio respecto al espacio libre debajo de del capó ó cofre, ajuste adecuado, longitud del cable, proximidad de las terminales con los componentes bajo el capó ó cofre y la polaridad. Interstate Batteries se desliga de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios a consecuencia de usar o por el mal uso de ésta información.

## Spécifications des Batteries rares

Taille du Groupe	Type de batterie	Volts	Dimensions - Pouces			Dimensions - Millimètres			Substitutions de Groupes*
			L	W	H	L	W	H	
2E	Equipment Commercial	6	19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	492	105	232	3EH <sup>6</sup>
2N	Automobile	6	10	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	254	140	225	
2-8V	Equipment Commercial	8	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	264	176	230	1-8V <sup>6</sup>
3	Equipment Commercial	6	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	298	178	235	2 <sup>5,6</sup>
4EH	Application Special Pour Tracteur	6	19 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	5	9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	491	127	249	3EH <sup>6</sup>
5D	Equipment Lourd	6	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	349	181	238	4 <sup>6</sup>
6D	Equipment Lourd	12	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	527	254	260	4D <sup>6</sup>
7D	Equipment Lourd	6	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	413	181	238	4 <sup>6</sup>
16TF	Application Special Pour Tracteur	12	16 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	421	181	283	
21	Automobile	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	25 <sup>6</sup> , 34 <sup>6</sup> , 24 <sup>6</sup> , 26 <sup>1D</sup>
21R	Automobile	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	208	173	222	35 <sup>6</sup> , 24F <sup>6</sup> , 26R <sup>1D</sup>
24T	Automobile	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	173	248	
28	Equipment Lourd	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	260	173	240	
30HR	Equipment Lourd	12	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	343	173	235	29H <sup>7,6</sup>
33	Automobile	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	31A
34R	Automobile	12	13 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	338	173	238	24F <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup>
43	Automobile	12	13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	333	175	205	48 <sup>6</sup> , 41 <sup>6</sup>
46	Automobile	12	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	9	273	173	229	24 <sup>6</sup>
54	Automobile	12	7 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	186	154	213	56
55	Automobile	12	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	217	154	213	56
57	Automobile	12	8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	205	183	176	58
60	Automobile	12	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	332	160	225	27
61	Automobile	12	7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	192	162	225	56 <sup>6</sup>
62	Automobile	12	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	225	162	225	56 <sup>6</sup>
63	Automobile	12	10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	259	162	225	56 <sup>6</sup>
64	Automobile	12	11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	295	162	225	56 <sup>6</sup>
67R	Automobile	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	231	180	186	
71	Automobile	12	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	208	179	216	75DT <sup>6</sup> , 75, 70
72	Automobile	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	230	179	210	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
73	Automobile	12	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	230	179	216	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
74	Automobile	12	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	260	184	222	75DT <sup>6</sup> , 78DT <sup>6</sup> , 75, 78, 70
97R	Automobile	12	9 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	252	176	191	
98R	Automobile	12	11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	283	176	191	
99	Automobile	12	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	206	176	176	
140R	Automobile	12	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	207	175	190	

\*SUBSTITUTIONS: À la page d'accueil du guide, voir les notes en bas de page. **Clause de non-responsabilité:** Les seuls remplacements recommandés concernent les batteries indiquées dans la section Usages de ce manuel. Avec les substitutions, les installateurs doivent vérifier que les CCA et RC sont adéquats et doivent utiliser leur meilleur jugement relativement au dégagement du capot, au bon ajustement, à la longueur du câble, à la proximité des terminaux vers les composants sous le capot et à la polarité. Interstate Batteries se dégage de toute responsabilité pour les dommages subis à la suite de l'utilisation des renseignements de ce catalogue.